

表 四二二 高壓變壓器一次側及二次側之最大過電流保護

變壓器之		百分阻抗	不超過百分之六	不超過百分之六但 不超過百分之十
一次側	超過六〇〇伏	斷路器之標置	六〇〇%	四〇〇%
		熔絲之電流額定	三〇〇%	二〇〇%
二次側	超過六〇〇伏	斷路器之標置	三〇〇%	二五〇%
		熔絲之電流額定	一五〇%	一二五%
	低六〇〇伏於	斷路器之標置或熔絲之電流額定	二五〇%	二五〇%