

## 處理竊電規則修正條文對照表

修正名稱	現行名稱	說明
違規用電處理規則	處理竊電規則	修正法規名稱。
修正條文	現行條文	說明
第一條 本規則依電業法(以下簡稱本法)第五十六條第二項訂定之。	第一條 本規定依電業法(以下簡稱本法)第七十三條第二項 <u>規定</u> 訂定之。	修正本條授權依據。
第二條 中央主管機關依本規則應執行事項，得委任所屬機關或委託其他機關辦理。	第二條 <u>電業對於用戶或非用戶有本法第一百零六條所列竊電行為之處理，除本法另有規定外，依本規則辦理之。</u> 中央主管機關依本規則應執行事項，得委任所屬機關或委託其他機關辦理。	本法第五十六條第二項已授權訂定本子法，爰刪除第一項文字。
第三條 本規則所稱之違規用電，指有下列行為之一者： 一、在線路上私接電線。 二、繞越電度表或其他計電器，損壞或改動表外之線路。 三、損壞或改變電度表、無效電力計、其他計電器之構造，或以其他方法使其失效不準。 四、在電價較低之線路上，私接電價較高之電器。 五、包燈用戶在原定電燈盞數及瓦特數以外，私自增加盞數或瓦特數。 六、依約定設備容量計費之電力用戶在原申請		一、 <u>本條新增</u> 。 二、考量再生能源發電業及售電業就用戶或非用戶因違規用電而導致電費損失後之電費追償，爰納入修正前電業法第一百零六條條文內容所列之行為種類，並作部分文字修正。

馬力數、瓩數或仟伏安數以外，私自增加馬力數、瓩數或仟伏安數。		
<p><u>第四條</u> <u>再生能源發電業及售電業</u>為防止<u>違規用電</u>，得請<u>輸配電業</u>派員<u>參與</u>在<u>線路所經之地區</u>及<u>用戶之用電場所</u>施行檢查，必要時，並得請求<u>警察</u>或<u>鄰里長</u>協助之。</p> <p>前項檢查人員，應攜帶檢查憑證，其檢查憑證應由<u>再生能源發電業及售電業</u>送請<u>當地警察機關</u>備案，並將式樣公告之。</p>	<p><u>第三條</u> 電業為防止<u>竊電</u>起見，得派員在<u>其營業區內線路所經之地區</u>及<u>用電場所</u>施行檢查，必要時並得請求<u>當地憲警</u>或<u>鄰里長</u>協助之。</p> <p>前項檢查人員，應攜帶檢查憑證，其檢查憑證應由電業送請<u>當地軍政憲警機關</u>備案，並將式樣公告之。</p>	<p>一、條次變更。</p> <p>二、第一項依據電業法修正條文，將「電業」修正為「<u>再生能源發電業及售電業</u>」、將「竊電」修正為「<u>違規用電</u>」，並考量已無營業區域規定及實務作業情形，將「其營業區內線路」修正為「<u>線路</u>」、將「<u>當地憲警</u>或<u>鄰里長</u>」修正為「<u>警察</u>或<u>鄰里長</u>」。</p> <p>三、前項違規用電因涉及輸配電業之設備，爰明定<u>再生能源發電業及售電業</u>得請輸配電業派員參與檢查。</p> <p>四、第二項考量實務作業情形，將「<u>軍政憲警</u>」修正為「<u>警察</u>」。</p>
	<p><u>第四條</u> 受檢查者拒絕接受檢查時，電業得停止供電。</p>	<p>一、<u>本條刪除</u>。</p> <p>二、用電為民生基本需求，受檢查者拒絕接受檢查時，電業即實施停止供電之處罰，可能有抵觸法律保留原則及不符合比例原則之疑慮，爰刪除此條。</p>
<p><u>第五條</u> <u>再生能源發電業及售電業</u>查獲<u>違規用電</u>事實，應由在場之<u>警察</u>一人或<u>第三者二人</u>以上之證明或作成文件、照片等其他物證。</p>	<p><u>第五條</u> 電業查獲<u>竊電</u>事實，應由在場之<u>軍政憲警</u>一人或<u>第三者二人</u>以上之證明或作成文件、照片等其他物證。</p>	<p>修正理由同現行條文<u>第三條</u>修正說明二及四。</p>
<p><u>第六條</u> <u>再生能源發電業及售電業</u>對於<u>用戶或非用戶</u></p>	<p><u>第六條</u> 電業<u>查獲竊電</u>後，除依本法停止供電</p>	<p>一、修正理由同現行條文<u>第三條</u>修正說明二。</p>

<p><u>因違規用電所致短收電費之追償</u>，依下列之規定追償之：</p> <p>一、按所裝置之<u>違規用電設備、用電種類</u>及其<u>瓦特數或馬力數</u>按再<u>生能源發電業及售電業</u>之<u>供電時間</u>之電價計算三個月以上一年以下之電費。但經再<u>生能源發電業及售電業</u>供電未滿三個月者，應自開始供電之日起算。</p> <p>二、查獲<u>違規用電</u>之電動機或其他用電器具，每一馬力或每一千伏安以一千瓦特計算。</p> <p>三、查獲繞越電度表、損壞、改變電度表或計電器之構造或以其他方法使之失效不準者，應照第一款計算電度，扣除已繳費之電度後，計收<u>違規用電</u>電費。</p> <p>四、查獲<u>違規用電</u>之燈座、插座或接線頭而未查獲燈泡或電器者，每個以五十瓦特計算。</p> <p>五、查獲第三款之<u>違規用電</u>行為者，其電動機電力因數按百分之八十計，電(點)焊機按百分之五十計，其他器具按百分之百計。</p>	<p>，並移請該員檢察機關偵辦外，其竊電之電費，依左列之規定追償之：</p> <p>一、按所裝置之<u>竊電設備</u>，<u>分別性質</u>及其<u>瓦特數或馬力數</u>按電業之<u>供電時間</u>之電價計算三個月以上一年以下之電費。但經電業供電未滿三個月者，應自開始供電之日起算。</p> <p>二、查獲<u>竊電</u>之電動機或其他用電器具，每一馬力或每一千伏安以一千瓦特計算。</p> <p>三、查獲繞越電度表、損壞、改變電度表或計電器之構造或以其他方法使之失效不準者，應照第一款計算電度，扣除已繳費之電度後，計收<u>竊電</u>電費。</p> <p>四、查獲<u>竊電</u>之燈座、插座或接線頭而未查獲燈泡或電器者，每個以五十瓦特計算。</p> <p>五、查獲第三款之<u>竊電</u>行為者，其電動機電力因數按百分之八十計，電(點)焊機按百分之五十計，其他器具按百分</p>	<p>二、依據本法第五十六條並無停止供電之規定，爰刪除「電業查獲竊電後，除依本法停止供電，並移請該員檢察機關偵辦外」之規定。另違規用電者，不論為該電業之用戶或非用戶，電業均可依規定追償損害賠償，爰酌作文字調整。</p>
---	---	---

<p>六、查獲在低價線路上私接電價較高之電器者，應以高價之電器照第一款計算電度作為<u>違規用</u>電總度數，按高價與低價相差之數計算電費。計算度數超過低價電表最近一年內之平均實用度數時，應按其實用度數計算之。</p> <p><u>再生能源發電業及售</u>電業訂有臨時電價者，前項各款追償電費概按臨時電價計算之。</p>	<p>之百計。</p> <p>六、查獲在低價線路上私接電價較高之電器者，應以高價之電器照第一款計算電度作為<u>竊</u>電總度數，按高價與低價相差之數計算電費。計算度數超過低價電表最近一年內之平均實用度數時，應按其實用度數計算之。</p> <p>電業訂有臨時電價者，前項各款追償電費概按臨時電價計算之。</p>	
	<p>第七條 電業對於前條之停電，於竊電者償付竊電費款並提供保證不再有竊電行為時，應即恢復供電。</p>	<p>一、<u>本條刪除</u>。</p> <p>二、因前條已無停止供電之規定，爰刪除本條。</p>
	<p>第八條 電業檢查人員或其協助者，有藉端敲詐或其他不法情事時，其主管機關應即查明依法究辦。</p>	<p>一、<u>本條刪除</u>。</p> <p>二、檢查人員或其協助者有涉及不法情事時，主管機關本應立即查明依法究辦，爰刪除此條。</p>
	<p>第九條 電器承裝業或電匠有竊電行為或與他人共同竊電者，應由中央或地方主管機關依規定吊銷其執照、工作證，並由電業移請該管檢察機關偵辦。</p>	<p>一、<u>本條刪除</u>。</p> <p>二、電器承裝業涉及竊電行為相關處理已明定於電器承裝業管理規則；電匠或技術士吊銷其執照之規定未包含竊電行為，爰刪除此條。</p>
	<p>第十條 電業自行訂定</p>	<p>一、<u>本條刪除</u>。</p>

	檢舉竊電獎勵金辦法者，應送請當地主管機關備案。	二、電業本得依其營業需要於營業規章自行訂定檢舉違規用電獎勵金辦法，因母法未授權檢舉違規用電獎勵金辦法應送請當地主管機關備案，爰刪除此條。
第七條 本規則自發布日施行。	第十一條 本規則自發布日施行。 <u>本規則中華民國八十八年六月二十三日修正條文自中華民國八十八年七月一日施行。</u>	一、條次變更。 二、本次修正為全案修正，爰刪除第二項。